

## PGG 6/1

Sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW prepriča z do 10 urami samostojne oskrbe z električno energije za različne možnosti uporabe v gradbeništvu in komunalni.



V  
Stage V



### Številka naročila

1.042-208.0

- Udobna električna funkcija zagona s stikalom na ključ
- Robustni CAGE okvir

### Tehnični podatki

		4054278547930
Vrsta toka	Ph / V	1 / 230
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	75
Nominalna moč	Kw	5
Moč	Kw	5,5
Vrsta pogona		Bencin
Delovna prostornina	cm <sup>3</sup>	390
Moč motorja	Kw / hp	8,5 / 11,6
Poraba goriva	l/h	3,8
Prostornina posode	l	25
Čas delovanja pri 50 % moči	h	10
Čas delovanja pri 100 % moči	h	6,5
Teža vključno z embalažo	Kg	92,4
Teža brez dodatkov	Kg	84,7
Mere (D × Š × V)	mm	743 × 713 × 670

### Oprema

Prikaz stanja delovanja	■
Izhod enosmernega toka (12V)	■
Vrsta zaščite IP 23	■
Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo	■
Prikaz pogonskega goriva	■
Dve enofazni vtičnici tipa F (Schuko)	■
Enofazna CEE vtičnica (32 A)	■
Samodejni napetostni regulator (AVR)	■

■ vključno v dobavo



## Zelo preprosta uporaba

- Transportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost.
- Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.



## Visoka zanesljivost in varnost

- S samodejnim regulatorjem napetosti (AVR), ki zagotavlja večinoma konstantno napetost.



## Veliko moči

- Sinhroni generator zanesljivo zagotavlja 230 V z neprekinjeno močjo 5,5 kW.
- Močan bencinski motor za najmanj 6,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.