

HV 1/1 BP FS PACK

Optimalen za čiščenje objektov: lahek, močan in vsestransko uporaben baterijski ročni sesalnik HV 1/1 Bp Fs. Serijsko s kompletom dodatkov, ki vključuje šobo za tekstilne površine, talno šobo in ozko šobo.



Številka naročila

1.394-260.0

- Zmogljiva 18 V baterija Kärcher Battery Power
- Posebna dodatna oprema za ponudnike storitev čiščenja objektov
- Energetsko varčni ecoefficiency način dela

Tehnični podatki

		4054278636375
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Prostornina posode	l	0,9
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Zračni tok	l/s	33
Vakuum	mbar / kPa	47 / 4,7
Standardna nominalna širina		DN 35
Tip baterije		Litij-ionska baterija
Napetost	V	18
Kapaciteta	Ah	2,5
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Zmogljivost s polno baterijo	m ²	max. 100 (2,5 Ah) ecoefficiency način: max. 35 (2,5 Ah) / Način napajanja: max. 23 (2,5 Ah) / ecoefficiency način: max. 42 (3,0 Ah) / Način napajanja: max. 25 (3,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	44 / 83
Polnilni tok	A	2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Teža brez dodatkov	Kg	1,8
Teža vključno z embalažo	Kg	4,045
Mere (D × Š × V)	mm	313 × 115 × 315

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Baterija		Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
Kartušni filter		Papir
Predfilter		■
Sesalna cev	Kos(i) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastika
Talna šoba		■
Šoba za oblažene površine		■
Ozka šoba		■
Sesalna krtača		■

■ vključno v dobavo



Z veliko površino filtra in učinkovito turbino

- Močna čistilna zmogljivost na vseh površinah



Priročna, lahka in prilagodljiva pri uporabi

- Omogoča delo v vseh smereh (uporaba 360 °)



V skladu z našo varčno ecoefficiency stopnjo

- Varčuje z energijo in podaljša delovanje akumulatorske baterije.
- Zmanjša delovni hrup


PRIBOR ZA HV 1/1 BP FS PACK 1.394-260.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	2	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	□
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter, papirnat				
Patronski filter	3	6.414-034.0	Patronski filter iz papirja in umetne snovi. Idealen je za naš akumulatorski suhi sesalnik HV 1/1 Bp. Vzdržljiv zahvaljujoč učinkovitemu predfiltru, preprosto čiščenje in menjavanje.	■
FILTRI T / NT				
Filter odpadnega zraka				
Predfilter, 1 x , HV 1/1	4	5.745-094.0	Zmogljiv predfilter je namenjen uporabi v našem akumulatorskem ročnem sesalniku HV 1/1 Bp, poleg tega patronski filter zanesljivo varuje pred grobo umazanijo in ga je zelo preprosto očistiti.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Talna šoba, DN 35, 220 mm	5	2.889-220.0	Kakovostna talna šoba, primerna za naš akumulatorski suhi sesalnik HV 1/1 Bp. Za čiščenje talnih preprog in trdih površin. Širina: 220 mm. Nazivni premer: DN 35.	■
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	6	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	■
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	7	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	■
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	8	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	■
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Set sesalne cevi	10	2.889-218.0	Set sesalnih cevi iz plastike, DN 35, siv, 2-delni, vsak 0,5 m.	■
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona; zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	□
POLNILNIKI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	12	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitve na steno.	□
Hitri polnilnik Battery Power+ 18/60	13	2.445-044.0	Hitri polnilnik za 18-voltno litij-ionske akumulatorske baterije Battery Power+. Tok polnjenja od 2,5 -6 A omogoča napolnitev v kratkem času. Z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba v pripravljenosti, možnost stenske montaže.	□
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 18/30	14	2.445-072.0	18-voltni hitri polnilnik in dva pripadajoča akumulatorja 18 V/3,0 Ah z inovativno Real Time Technology sestavljajo začetni komplet Battery Power+ 18/30.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HV 1/1 BP FS PACK 1.394-260.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction hoses with cone connection				
Valovita sesalna cev, HV 1/1 Bp, DN 35, dolžina 0,5 m	15	2.889-222.0	Fleksibilna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 0,5 m je primerna baterijski sesalniki za suho sesanje HV za naš baterijski pokončni sesalnik HV 1/1 Bp.	<input type="checkbox"/>
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Trak za nošenje	16	2.889-268.0	Nastavljiv, ergonomski nosilni pas za uporabo z našimi akumulatorskimi suhimi sesalniki HV 1/1 Bp. Povečuje uporabnikovo udobje in varnost pri transportu.	<input type="checkbox"/>
Površinska šoba DN 35	17	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor