CNS 18-30 BATTERY

Preprosto rokovanje, vsestranska uporabnost in odlična izbira za nego dreves: lahka akumulatorska verižna žaga CNS 18-30 Battery s sistemom za napenjanje verige brez orodja.



Številka naročila	1.444-001.0

- Idealna za nego dreves z redkejšimi vejami
- Uporabniku prijazne nastavitve in upravljanje
- Zavora verige in varnostna zapora za varno uporabo

Tehnični podatki

		4054278548937
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Vodilo	**cm**	30
Hitrost verige	**m/s**	10
Razmak med zobmi		3/8" LP
Debelina gonilnega člena		0,043"
Število členkov		45
Prostornina rezervoarja za olje	**ml**	200
Zagotovljena stopnja zvočne intenzivnosti	**dB(A)**	101
Vrednosti tresljajev prednjega ročaja (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	3,5
Vrednosti vibracij zadnji ročaj (K = 1,5 m / s²)	**m/s²**	5,2
Pogon		Brezkrtačni motor
Napetost	**V**	18
Zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo *	**Rezi**	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	**min**	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	**Kg**	3,44
Teža vključno z embalažo	**Kg**	5,56
Mere (D × Š × V)	**mm**	690 × 230 × 245

Oprema

Možnost	Baterija in polnilnik nista vključena
Vodilo	■
Veriga žage	■
Posoda z oljem	■
Zaščita verige	■
Napenjanje verige brez orodja	■
Veriga se samodejno podmaže (naolji).	■
Zavora verige	■
Prikaz nivoja olja	■

■ Vključno v dobavo

* Ø vej: 10 cm





Napenjanje verige brez orodja

- Preprosto napenjanje verige s pritiskom na gumb.



Veriga se samodejno podmaže (naolji).

- Zagotavlja, da akumulatorska verižna žaga potrebuje le malo vzdrževanja.



Zaščita proti povratnemu udarcu

- Veriga se v hipu zaustavi – za največjo varnost v primeru povratnega udarca.


CNS 18-30 Battery, 1.444-001.0, 2024-10-27

PRIBOR ZA CNS 18-30 BATTERY
1.444-001.0


1


2


3


4


5


6

		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	☐
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	2	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	☐
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	☐
VERIŽNA ŽAGA				
Veriga CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	Veriga za 30 cm dolg meč akumulatorske verižne žage CNS 18-30 Battery vedno omogoča vrhunsko kakovost rezanja. Verigo je mogoče preprosto zamenjati zaradi sistema za napenjanje verige brez orodja.	☐
Rezilo za žago 18-30 CNS	5	6.444-266.0	Popolnoma združljivo s Kärcherjevo baterijsko verižno žago CNS 18-30: rezilo za žago je zelo enostavno zamenjati in pomaga doseči najboljše možne rezultate rezanja.	☐
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ○ Čistila.